

50213

Récepteur RF + Push · tension constante

Applications

Récepteur radiofréquence pour rubans et sources LED à tension constante (monochrome, RGB, RGBW, CCT). Pilotage par télécommande de la série universelle RF EQUIVALENT et/ou par bouton-poussoir. Fonction répéteur intégrée pour synchroniser plusieurs zones sur de longues distances sans chute de tension.

Descriptions

Récepteur 4 canaux à sortie anode commune, entrée 12 – 48 V DC, 5 A par canal. Interface radio multi-bande 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage par Learning Key) et entrée poussoir (push dim). Cavalier récepteur/répéteur : un récepteur peut piloter plusieurs répéteurs synchronisés sur plus de 100 m sans chute de tension. Borniers à vis.



GARANTIE 5 ANS



12–48 V

TENSION ENTRÉE

720 W

CHARGE MAXI

RF

868/434 MHz

PUSH

ENTRÉE POUSSOIR

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50213	Puissance maxi	240 / 480 / 720 W
Type	Récepteur RF tension constante	Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz
Interfaces de contrôle	RF + Push	Appairage	Learning Key (télécommandes RF)
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	Entrée poussoir	Push dim
Courant de sortie	5 A / canal	Borniers	À vis
Sorties couleur	Monochrome · RGB · RGBW · CCT	Cavalier	Récepteur / Répéteur
Fonction répéteur	Oui (sync > 100 m, sans chute)	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 – 48 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/2 · ETSI EN 301 489-1/3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479

N° de certificats : Vérification RED GTS GTS2024070480EV1

VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT

