50126

Amplificateur / répartiteur de signal DMX - 3 sorties

Applications

Amplification, répartition et isolation du signal DMX512 (RS-485) dans une installation d'éclairage. Régénère un signal affaibli par une longue distance et le distribue sur trois sorties indépendantes pour étendre et fiabiliser le réseau DMX.



Descriptions

Amplificateur DMX512 1 entrée / 3 sorties avec mise en forme du signal pour les longues distances. Isolation photoélectrique indépendante > 3 kV entre l'entrée et les sorties, et entre les 3 sorties, protégeant les équipements coûteux (pupitres, drivers, luminaires) contre les surtensions dues à un câblage erroné.

GARANTIE 5 ANS

1 → 3	> 3 kV	12 V DC	DMX 512	−30/65 °C
RÉPARTITION	ISOLATION	ALIMENTATION	RS-485	SERVICE

1 → 3	> 3 kV	DMX 512	12 V DC	3 CH
ENTRÉE / SORTIES	ISOLATION	PROTOCOLE	ALIMENTATION	CANAUX DISTRIBUÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50126	**Tension d'alimentation**	12 V DC
Type	Amplificateur / répartiteur DMX512	**Protocole**	DMX512 / RDM
Entrée	1 × DMX512 (RS-485)	**Boîtier**	Métal / plastique
Sorties	3 × DMX512 indépendantes	**Dimensions (L×l×H)**	192 × 80 × 41 mm
Fonctions	Amplification · distribution · isolation	**Montage**	Fixation par vis — intérieur sec
Isolation photoélectrique	> 3 kV (entrée/sorties et entre sorties)	**Température de service**	−30 °C à +65 °C
		Indice de protection	IP20

Directives	EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · FCC Part 15
Normes harmonisées	EN 55032 / EN 55035 · EN 61000-3-2 / -3-3 · DMX512 (ANSI E1.11)
Certificats	EMC BSTXD1906126220005EC · RoHS BST1904125012O1CC · FCC BST12010085Y

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier
Cotes en mm

RACCORDEMENT

