RÉCEPTEURS

RF + PUSH

50202

Récepteur RF + Push - coupure de phase

Applications

Récepteur de fond de boîte pour la gradation de sources LED dimmables monochromes, de lampes incandescentes et halogènes traditionnelles ou basse tension (transformateur électronique). S'installe dans une boîte d'encastrement standard 86 × 86 mm. Pilotage par télécommande RF de la série Perfect RF ou par simple bouton-poussoir.



Descriptions

Récepteur-variateur à coupure de phase descendante (trailing edge), interface radio multi-bande 868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage par Learning Key) et entrée poussoir 1 fil 8–230 V~. Entrée et sortie 100–240 VAC, 1 canal jusqu'à 400 W. Fonction de réglage de luminosité minimale. Borniers à vis en entrée et sortie.

GARANTIE 5 ANS

1	230 W	RF	PUSH	IP20
CANAUX	CHARGE MAX	868/434	POUSSOIR	PROTECTION

100–240 V	230 W	RF	PUSH	IP20
TENSION ENTRÉE	CHARGE MAXI	868/434 MHZ	ENTRÉE POUSSOIR	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50202	**Tension de sortie**	100 – 240 VAC
Type	Récepteur variateur coupure de phase	**Courant de sortie**	1,8 A max
Mode de gradation	Fin de phase (trailing edge)	**Radiofréquence**	868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz
Canaux de sortie	1	**Entrée poussoir**	8 – 230 V~, 1 fil
Charge maxi (LED)	200 W @ 230 V	**Dimensions (L × l × H)**	45,5 × 45 × 20,3 mm
Charge maxi (incand./halog.)	400 W @ 230 V	**Boîte d'encastrement**	86 × 86 mm
Interfaces de contrôle	RF + Push	**Indice de protection**	IP20
Tension d'entrée	100 – 240 VAC		

NORMES & CERTIFICATS
Directives : RED 2014/53/UE
Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié