50270

Coupleur de poussoirs Casambi - 4 entrées sèches

Applications

Interface Casambi pour intégrer jusqu'à 4 boutons-poussoirs (contacts secs) dans un réseau d'éclairage Casambi. Chaque bouton est librement configurable via l'application Casambi pour piloter un luminaire, un groupe, un élément, une scène ou tout le réseau. Alimentation secteur.



Descriptions

Coupleur de poussoirs Casambi à 4 entrées de contacts secs (K1 – K4), alimentation 100 – 240 VAC. Réseau maillé (mesh) longue portée : chaque appareil relaie le signal vers ses voisins, portée radio ~50 m en intérieur typique. Configuration des fonctions par application Casambi.

GARANTIE 5 ANS

4	Mesh	BLE	App	IP20
ENTRÉES	RÉSEAU	BLUETOOTH	CONFIG.	PROTECTION

4	100–60 V	Mesh	Casambi	IP20
ENTRÉES	TENSION	RÉSEAU	PROTOCOLE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50270	**Portée radio**	~50 m (intérieur typique)
Type	Coupleur de poussoirs Casambi	**Température de service**	0 à +40 °C
Protocole	Casambi (Bluetooth mesh)	**Humidité relative**	8 % à 80 %
Entrées	4 contacts secs (K1 – K4)	**Dimensions (L × l × H)**	49,81 × 43 × 15,15 mm
Configuration	Application Casambi	**Raccordement**	L · N · K1–K4 · COM
Fonctions	Luminaire / groupe / scène / réseau	**Garantie**	5 ans
Réseau	Maillé (mesh) longue portée	**Indice de protection**	IP20
Alimentation	100 – 240 VAC, 50/60 Hz		

NORMES & CERTIFICATS
Directives : RED 2014/53/UE
Normes harmonisées : EN 300 328 · EN 301 489-1/-17 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Réseau Casambi Bluetooth mesh — schéma simplifié