

GESTION D'ÉCLAIRAGE

URBAN CONTROL VARIATEUR RF



Applications

Idéal pour commander à distance et sans fil des ensembles LED monochromes.

Description

Système de contrôle à distance (allumage / extinction / variation) utilisant la technologie RF.

Les récepteurs

Contrôle de plusieurs zones séparément ou de façon synchrone (fonction maître/esclave).

Appariage avec une ou plusieurs commandes par simple bouton.

Le système peut-être complété par des contrôleurs additionnels.

Alimentation vendue séparément.

Les émetteurs

Choix des émetteurs HF : télécommandes, dalles murales ou modules fond de boîte.

Portée jusqu'à 50m en champ libre.

Multi zones

Appariage avec un ou plusieurs contrôleurs URBAN CONTROL RF



8 A



4 X 5 A



4 x 6 A



Télécommandes



Commande murale



Bouton-poussoir nomade



Émetteur fond de boîte



Les récepteurs



Références

UC18RFBP

TYPE	ENTRÉE	SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
À poser	DC 12V	8A-96W	95x37x20 mm	0,125 Kg
	DC 24V	8A-192W		
	DC 36V	8A-288W		

UC45RFBP

À poser	DC 12V	4 x 5A-60W	166x53,4x23 mm	0,180 Kg
	DC 24V	4 x 5A-120W		
	DC 36V	4 x 5A-180W		

UC45THF

À poser	DC 12V	4 x 6A-72W	178x46x18 mm	0,125 Kg
	DC 24V	4 x 6A-144W		
	DC 36V	4 x 6A-216W		

Les émetteurs



TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ON/OFF général avec témoin
Variations par maintien de pression
4 zones

UCTELDIM4Z

Dimensions 136,3 x 38,9 x 10,7 mm
Support mural avec vis de fixation
Alimentation par pile lithium 3V CR2025



TÉLÉCOMMANDE TACTILE VARIATEUR 4 ZONES

ON/OFF général avec témoin
Variateur par roue tactile
4 présélections - variations 25%, 50%, 75%, 100%
3 paliers personnalisés
4 zones

UCTELDIM

Dimensions 120 x 55 x 17 mm
Support mural avec vis de fixation
Alimentation par 3 piles AAA (non incluses)



COMMANDE MURALE VARIATEUR 1 ZONE1

ON/OFF par bouton-poussoir
Variateur par bouton-poussoir rotatif
1 zone

UCTELMURDIM

Dimensions 86 x 86 x 41 mm
Alimentation par pile lithium 3V CR2025




MINI BOUTON-POUSSOIR VARIATEUR 1 ZONE1

ON/OFF par bouton-poussoir
Variations par maintien de pression
1 zone

UCTELMURB

Dimensions Ø 38,5 x 14,8 mm
Livré avec support aimanté
Alimentation par pile lithium 3V CR2025



ÉMETTEUR FOND DE BOÎTE POUR BOUTON-POUSSOIR 1 ZONE

Converti un bouton-poussoir en commande variateur RF
1 zone
Possibilité de câbler un bouton OFF et un bouton ON

UCMRFBP

Dimensions 40 x 40 x 11,2 mm
Alimentation par pile lithium 3V CR2025