

Applications

Idéal pour déclencher l'éclairage uniquement si besoin.

Description

La version HFD à détection de mouvement dispense de commande par minuterie ou bouton-poussoir. Elle dispose de réglages du seuil de déclenchement et de la durée d'éclairage. Elle permet en plus le choix du niveau d'éclairage après la dernière détection. Portée 8 mètres pour un montage à 3 mètres de hauteur.

Garantie 5 ans.

Scénario détection extinction



Si la lumière ambiante est suffisante, l'éclairage ne se déclenche pas.



Avec une lumière ambiante insuffisante, l'éclairage se déclenche quand un mouvement est dé-



Après la dernière détection de mouvement, l'éclairage est maintenu suivant la durée choisie.



Après la période de temporisation, l'éclairage s'éteint si aucun mouvement n'est détecté.

Scénario veille constante



Pas de mouvement, détecté, l'éclairage reste au niveau modéré choisi.




Quand un mouvement est détecté, l'éclairage se déclenche à 100%.



Après la durée choisie, l'éclairage est diminué au niveau modéré sélectionné si aucun mouvement n'est détecté.

Zone mouvement (déplacement) détectée en HF



Zone de détection	8 m (monté à 3 m de hauteur)
Angle de détection	montage en hauteur 360° - au mur 150°
Sensibilité	25%/ 50%/ 75%/ 100%
Réglage Crépusculaire	5 - 150 lx
Temporisation	5s/ 30s/ 90s/ 3min/ 20min/+∞
Durée de veille	0s/5s/5min/10min/30min/1h/+∞
Niveau d'éclairage en veille	10%/20%/30%/50%
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	5 ans





