

50127

Convertisseur Art-Net ↔ DMX512 — 1 port

Applications

Passerelle Ethernet entre un logiciel/réseau Art-Net et une ligne DMX512. Convertit les paquets Art-Net en DMX512 (ou l'inverse) pour piloter de grandes installations LED, des réseaux scéniques, des studios TV et l'événementiel.

Descriptions

Système de contrôle Ethernet basé sur le protocole Art-Net, à processeur ARM rapide pour un fonctionnement stable. Interface réseau RJ45 et sortie DMX512 standard. Configurable dans un sens ou l'autre (Art-Net → DMX512 ou DMX512 → Art-Net). Compatible avec tous les logiciels d'éclairage gérant l'Art-Net.



GARANTIE 5 ANS



Art-Net

RÉSEAU ETHERNET

DMX 512

SORTIE

1

PORT / UNIVERS

ARM

PROCESSEUR

12 V DC


ALIMENTATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50127	Tension d'alimentation	12 V DC (adaptateur)
Type	Convertisseur Art-Net ↔ DMX512	Processeur	ARM haute vitesse
Entrée / sortie	Art-Net (RJ45) ↔ DMX512	Compatibilité	Logiciels Art-Net standard
Ports	1 (1 univers)	Boîtier	Métal / plastique
Sens de conversion	Art-Net → DMX512 ou DMX512 → Art-Net	Dimensions (L×l×H)	120 × 73 × 45 mm
Interfaces	RJ45 réseau · bornier DMX512	Montage	Intérieur sec
		Température de service	-30 °C à +65 °C


Directives	EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3 · Art-Net · DMX512
Certificats	EMC LBTC230301123E · RoHS BST13100544Y

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier
Cotes en mm

RACCORDEMENT

