

50130

Contrôleur maître DMX512 USB autonome — 1024 canaux

Applications

Contrôleur maître DMX512 deux univers (1024 canaux) pour des installations plus étendues. Programmé par USB, il restitue ensuite ses scènes de façon autonome. Pour habitat haut de gamme, hôtellerie, commerces et mise en lumière architecturale multi-zones.

Descriptions

Interface USB-DMX autonome 1024 canaux (2 univers). Programmation par logiciel (Pro DMX 2 / LED Player) puis fonctionnement stand-alone. 8 boutons de scènes, afficheur LED, horloge/calendrier, lecteur micro-SD, déclenchements par contacts secs, infrarouge, RS232 et DMX-In. Fonction de fusion DMX (HTP), jusqu'à 5 zones et mode maître/esclave.



GARANTIE 5 ANS



1024

CANAUX DMX

2

UNIVERS DMX

USB

PROGRAMMATION

micro-SD

LECTEUR DE SHOW

Autonome


STAND-ALONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	50130	Déclenchements	Contacts secs · IR · RS232 · DMX-In · horloge
Type	Contrôleur maître DMX512 USB autonome	Fusion DMX	HTP (Merge In/Out)
Canaux	1024 (2 univers)	Zones	jusqu'à 5
Programmation	USB — logiciel PC (Pro DMX 2 / LED Player)	Maître / esclave	jusqu'à 32 interfaces
Mémorisation	Scènes en mémoire + micro-SD (FAT/FAT32 ≤ 256 Go)	Alimentation	USB / DC 9-36 V · port type C 5 V
Commandes locales	8 boutons · afficheur LED	Boîtier	Métal — noir
		Température de service	intérieur sec

Directives	EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-3 · DMX512 (ANSI E1.11)
Certificats	EMC LBTC230301123E · RoHS BST16127219A0006Y

VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT

