

50242

Commande murale rotative RF • monochrome

Applications

Commande murale à bouton rotatif en verre pour le pilotage RF de l'éclairage LED monochrome sur 1 zone. Compatible avec l'ensemble des récepteurs de la série universelle RF EQUIVALENT. Format encastrement 86 × 86 mm, alimentation par pile.

Descriptions

Émetteur RF multi-bande 868 / 869,5 / 434 MHz à bouton rotatif sensible : rotation horaire/anti-horaire pour la variation (1-100 %), clic pour l'allumage/extinction. 1 zone, un récepteur appairable par 8 télécommandes max. Façade verre blanc ou noir, pile CR2032.



GARANTIE 5 ANS



3-2032 V
TENSION ENTRÉE

—
SORTIE

—
PUISSANCE MAXI

DALI
PROTOCOLE

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50242	Alimentation	3 V (pile CR2032)
Type	Commande murale rotative RF	Consommation	10 mA
Fonction	Variateur monochrome	Température de service	0 à 40 °C
Commande	Rotation = variation · clic = ON/OFF	Humidité relative	8 % à 80 %
Zones	1 zone	Dimensions	86 × 86 × 41,6 mm
Façade	Verre (blanc / noir)	Appairage	8 télécommandes max / récepteur
Compatibilité	Récepteurs série universelle RF	Indice de protection	IP20
Radiofréquence	868 / 869,5 / 434 MHz		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016


N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié