50112

Décodeur DMX/RDM courant constant - 16 × 0,35 A

Applications

Décodeur pour piloter des luminaires LED à courant constant à partir d'un pupitre ou d'un contrôleur DMX512. 16 canaux de 350 mA pour sources monochromes, bicolores, RGB ou RGBW. Idéal pour murs lumineux, décors et éclairage architectural dynamique.



Descriptions

Décodeur DMX512/RDM 16 canaux à courant constant 350 mA. Communication bidirectionnelle RDM (lecture/écriture de l'adresse DMX à distance). Trois interfaces DMX au choix — XLR 3 points, RJ45 et bornier vert (avec fonction amplificateur). Gradation 0–100 %, jusqu'à 850 images/s, protection foudre et ESD. Adresse réglée par DIP switch.

GARANTIE 5 ANS

16 × 350 mA	12–48 V	DMX/RDM	XLR·RJ45	−30/65 °C
SORTIES CC	ENTRÉE DC	BIDIRECTIONNEL	INTERFACES	SERVICE

16	350 mA	12–48 V	DMX/RDM	257,6 W
CANAUX CC	COURANT / CANAL	ENTRÉE DC	PROTOCOLE	PUISSANCE MAXI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50112	**Tension de sortie**	3 – 46 V DC
Type	Décodeur DMX/RDM courant constant	**Puissance de sortie**	jusqu'à 257,6 W
Signal d'entrée	DMX512 / RDM	**Interfaces DMX**	XLR 3 pts · RJ45 · bornier vert
Canaux de sortie	16	**Adressage**	DIP switch · RDM
Courant de sortie	350 mA × 16 CH	**Isolation photoélectrique**	Oui
Tension d'entrée	12 – 48 V DC	**Dimensions (L×l×H)**	260 × 123 × 41 mm
		Température de service	−30 °C à +65 °C

Directives	EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 55032 / EN 55035 · EN 61000-3-2 / -3-3 · DMX512 (ANSI E1.11) · RDM (E1.20)
Certificats	EMC BST16127219A0005Y · RoHS BST190412501202CC

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier
Cotes en mm

RACCORDEMENT

