50203

Récepteur interrupteur RF + Push - secteur

Applications

Récepteur de fond de boîte pour la commande ON/OFF de sources LED 230 V, lampes incandescentes et halogènes (traditionnelles ou basse tension sur transformateur électronique). Pilotage par télécommande RF de la série Perfect RF ou par bouton-poussoir. Boîte d'encastrement standard.



Descriptions

Récepteur-interrupteur (marche/arrêt, sans gradation), entrée et sortie 100 – 240 VAC, 1 canal jusqu'à 400 W. Interface radio multi-bande 868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage Learning Key) et entrée poussoir 8 – 230 V~. Borniers à vis.

GARANTIE 5 ANS

1	230 W	RF	PUSH	IP20
CANAUX	CHARGE MAX	868/434	POUSSOIR	PROTECTION

100–240 V	230 W	RF	PUSH	IP20
TENSION ENTRÉE	CHARGE MAXI	868/434 MHZ	ENTRÉE POUSSOIR	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50203	**Tension de sortie**	100 – 240 VAC
Type	Récepteur interrupteur (ON/OFF)	**Courant de sortie**	1,8 A max
Fonction	Marche / arrêt (sans gradation)	**Radiofréquence**	868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz
Canaux de sortie	1	**Entrée poussoir**	8 – 230 V~
Charge maxi (LED)	200 W @ 230 V	**Appairage**	Learning Key
Charge maxi (incand./halog.)	400 W @ 230 V	**Dimensions (L × l × H)**	45,5 × 45 × 20,3 mm
Interfaces de contrôle	RF + Push	**Indice de protection**	IP20
Tension d'entrée	100 – 240 VAC		

NORMES & CERTIFICATS
Directives : RED 2014/53/UE
Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié