RÉCEPTEURS

RF + WiFi · TUYA

50215

Contrôleur LED RF + WiFi - 4-en-1 - 5 canaux

Applications

Contrôleur LED 5 canaux RF + WiFi (Tuya) pour rubans LED à tension constante. Modes DIM, CCT, RGBW et RGB+CCT sélectionnables par micro-interrupteur. Pilotage par télécommande RF, application TuyaSmart et compatible assistants vocaux.



Descriptions

Contrôleur 4-en-1, 5 canaux 12 / 24 V DC à tension constante, 4 A par canal. Radiofréquence 434 / 869,6 / 916,5 MHz, compatible télécommandes RF universelles, et WiFi via application TuyaSmart (appairage Bluetooth assisté). Sortie anode commune, borniers à vis.

GARANTIE 5 ANS

5	96 W	RF	PUSH	IP20
CANAUX	CHARGE MAX	868/434	POUSSOIR	PROTECTION

12–24 V	96 W	RF	PUSH	IP20
TENSION ENTRÉE	CHARGE MAXI	868/434 MHZ	ENTRÉE POUSSOIR	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50215	**Radiofréquence**	434 / 869,6 / 916,5 MHz
Type	Contrôleur RF + WiFi (4-en-1)	**WiFi**	Application TuyaSmart
Interfaces	RF + WiFi (TuyaSmart)	**Sélection mode**	Micro-interrupteur (dial)
Modes	DIM · CCT · RGBW · RGB+CCT	**Appairage RF**	Bouton « Prog. »
Canaux de sortie	5 (anode commune +)	**Dimensions (L × l × H)**	145 × 46,5 × 16 mm
Courant de sortie	5 × 4 A	**Borniers**	À vis
Puissance de sortie	5 × (48 – 96) W	**Indice de protection**	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : EN 300 328 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié