RÉCEPTEURS

RF + PUSH

50217

Récepteur RF - tension constante - 4 canaux - répéteur

Applications

Récepteur radiofréquence 4 canaux pour rubans LED à tension constante (RGB, RGBW, CCT). Fonction répéteur intégrée pour synchroniser plusieurs zones sur de longues distances sans chute de tension. Pilotage par télécommande RF universelle.



Descriptions

Récepteur 4 canaux à sortie anode commune, entrée 12 – 36 V DC. Interface radio 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage Learning Key). Cavalier récepteur/répéteur : un récepteur pilote plusieurs répéteurs synchronisés sur plus de 100 m sans chute de tension. Borniers à vis.

GARANTIE 5 ANS

4	4 × 5 A	RF	PUSH	IP20
CANAUX	CHARGE MAX	868/434	POUSSOIR	PROTECTION

12–36 V	4 × 5 A	RF	PUSH	IP20
TENSION ENTRÉE	CHARGE MAXI	868/434 MHZ	ENTRÉE POUSSOIR	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50217	**Radiofréquence**	869,5 / 916,5 / 434 MHz
Type	Récepteur RF tension constante	**Appairage**	Learning Key
Interface de contrôle	RF	**Cavalier**	Récepteur / Répéteur
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	**Synchronisation**	> 100 m sans chute de tension
Courant de sortie	4 × 5 A	**Borniers**	À vis
Sorties couleur	RGB · RGBW · CCT	**Boîtier**	Compact
Fonction répéteur	Oui (sync > 100 m, sans chute)	**Indice de protection**	IP20
Tension d'entrée	12 – 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE
Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/-2 · ETSI EN 301 489-1/-3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479
N° de certificats : Vérification RED GTS GTS2024070480EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié