

60123

Générateur de courant DALI-2 / Push — 9 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 et Touch DIM, courant de sortie réglable par micro-interrupteurs (DIP). Pour luminaires LED gradables pilotés en bus DALI ou par bouton-poussoir.

Descriptions

Sortie courant constant 120–210 mA (4 niveaux DIP), tension 9–42 V, jusqu'à 8,8 W. Entrée 220–240 VAC, PF ≥ 0,95. Gradation sans scintillement (IEC 62386-207). Protections court-circuit, surcharge, surtension.

GARANTIE 2 ANS



120
COURANT



9-42 V
SORTIE



AC
220-240



≤ 8,8 W
PUISSANCE



DIM
DALI

120

COURANT DE SORTIE

9-42 V

TENSION DE SORTIE

≤ 8,8 W

PUISSANCE MAX

84 %

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60123	Rendement	jusqu'à 84 %
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Modèle	EUP12D-1HMC	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier plastique V0
Courant de sortie	120 / 150 / 180 / 210 mA	Dimensions (L × l × H)	135 × 36 × 25 mm
Plage de tension	9–42 V DC	Indice de protection	IP20
Puissance max	≤ 8,8 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI-2 · Touch DIM		

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)

Certificats CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant constant 120 · charge LED 9-42 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant euchips