

60132

Générateur de courant DALI 20 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI, courant de sortie sélectionnable par micro-interrupteurs (350, 500 ou 700 mA). Pour luminaires LED gradables pilotés en bus DALI ou par bouton-poussoir. (Référence fournisseur à confirmer.)

Descriptions

Sortie courant constant 350 / 500 / 700 mA, tension 9–50 V, jusqu'à 20 W. Entrée 220–240 VAC. Gradation DALI (IEC 62386) et Touch DIM. Classe SELV. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



350 → 700 mA

COURANT DE SORTIE

9-50 V

TENSION DE SORTIE

20 W

PUISSANCE MAX

—

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60132	Type de sortie	Courant constant • SELV (classe 2)
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Modèle	Driver DALI 20 W — réf. à confirmer	Protections	C-C • surcharge • surtension
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Courant de sortie	350 / 500 / 700 mA	Raccordement	Bornier à vis 0,75–1,5 mm ²
Plage de tension	9–50 V DC	Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Puissance max	≤ 20 W	Indice de protection	IP20
Gradation	DALI (IEC 62386) • Touch DIM / Push	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans


Directives	EMC 2014/30/UE • LVD 2014/35/UE • RoHS 2011/65/UE + 2015/863 • ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 • EN 55015 • EN 61000-3-2 • EN 61547 • IEC 62386-101 / -102 / -207 (DALI)
Certificats	CE — selon certificats fabricant (à confirmer)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP • charge LED 9-50 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant — référence à confirmer