

60550

Générateur de courant DALI 12 W — courant sélectionnable

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI, courant de sortie sélectionnable par micro-interrupteurs (350, 500 ou 700 mA), format compact. Pour luminaires LED pilotés en bus DALI ou par bouton-poussoir. (Référence fournisseur euchips à confirmer.)

Descriptions

Sortie courant constant 350 / 500 / 700 mA, tension 9-50 V, jusqu'à 12 W. Entrée 220-240 VAC. Gradation DALI (IEC 62386) et Touch DIM. Classe SELV. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



350 → 700 mA

COURANT DE SORTIE

9-50 V

TENSION DE SORTIE

12 W

PUISSANCE MAX

—

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60550
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	euchips EUP12D-1H-C — réf. à confirmer
Tension d'entrée	220-240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	350 / 500 / 700 mA
Plage de tension	9-50 V DC
Puissance max	≤ 12 W
Gradation	DALI (IEC 62386) · Touch DIM / Push

Type de sortie	Courant constant · SELV (classe 2)
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Protections	C-C · surcharge · surtension
Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis 0,75-1,5 mm ²
Dimensions (L × l × H)	150 × 43 × 29 mm
Indice de protection	IP20
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 55015 · EN 61000-3-2 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant euchips

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9-50 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant euchips